Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de AV Receiver 2014.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de AV Receiver 2014 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodellen

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende modellen te updaten.

KW-V40BT KW-V20BT KW-V200BT

Doelfirmware

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende firmwareversie te updaten:

Ver 0101 of ouder

Om de firmwareversie te controleren van Ver 0101 of ouder, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder voor meer informatie.

Door dit updateprogramma uit te voeren, wordt de versie bijgewerkt naar "Ver. 0200".

Workflow

- Stap 1. Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Stap 2. Werk de firmware bij. (Het duurt ongeveer 20 minuten.) Reset het apparaat.
- Stap 3. Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.

- 1. Download de updates van de website.
- 2. Pak het gedownloade bestand uit.
- 3. Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.

- USB-opslag wordt aanbevolen als updatemedium.
- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

1. Raak [Settings] aan om het scherm HOME weer te geven.



2. Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.



3. Controleer de versie.

System Information		
APP Version	1.6.0	Update
DVD Version	0001	Update
SYS Version	3.500	Update
BT Version	0101	Update

Het programma bijwerken

- 1. Raak [Settings] aan om het scherm HOME weer te geven.
- 2. Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.
- 3. Raak [Update] aan.

System Information		
APP Version	1.6.0	Update
DVD Version	0001	Update
SYS Version	3.500	Update
BT Version	0101	Update
		<u> </u>

4. Sluit het USB-geheugen aan om het bijwerken te starten. (Het duurt ongeveer 20 minuten.)

Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg.

Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.

- 5. Schermen System Reboot en Software Update
- 6. Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed" verschijnt.
- 7. Reset het apparaat.
- Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.
 Als "Ver 0200" wordt weergegeven, is het updaten van de firmwareversie geslaagd.

Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de AV Receiver niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de AV Receiver kan onbruikbaar worden.