Anleitung zum Firmware-Update für den CD-Receiver

Einleitung

- Dieses Dokument beschreibt das Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen beim Firmware-Update für den CD/USB-Receiver.
- Durch einen Fehler beim Firmware-Update wird der CD/USB-Receiver möglicherweise unbrauchbar. Lesen Sie deshalb das folgende Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Firmware-Update sorgfältig durch
- Informationen zu den grundlegenden Funktionen des CD/USB-Receivers finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung für Ihr Modell.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firm- ware → Aktualisierte Versionen	Name der Updater- Datei (Größe)
KD-DB67, KD-DB97BT, KW-DB92BT	R4706 oder früher → R5317	J16H770G.rom (1,09 MB)



Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version".

Arbeitsablauf

- Schritt 1 Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie diese auf den USB-Speicher.
- Schritt 2 Aktualisieren Sie die Firmware. (Dauer ca. 10 Minuten.) Reset des CD/USB-Receivers durchführen.
- Schritt 3 Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

- 1. Laden Sie den entsprechenden Updater für das Modell und die zu aktualisierende Firmware-Version herunter.
- 2. Updater in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.



- Sie können den Updater auch auf ein Gerät kopieren, das Audiodateien enthält, und die Firmware von dort aus aktualisieren.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- · Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Überprüfung der Firmware-Version

- 1. Halten Sie die [MENU]-Taste gedrückt. Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
- 2. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "SETTINGS" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
- 3. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "F/W UPDATE" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
- 4. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "DAB1" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf. Aktuelle Firmware-Version wird angezeigt.

Vorgehensweise beim Firmware-Update

- 1. Speichermedium mit Updater an CD/USB-Receiver anschliessen.
- 2. Halten Sie die [MENU]-Taste gedrückt. Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
- 3. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "SETTINGS" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
- 4. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "F/W UPDATE" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
- 5. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "DAB1" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
- 6. Drücken Sie den [VOL]-Knopf noch einmal.
- 7. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "YES" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf. Beim Starten des Updates wird "UPDATING" angezeigt. Die Aktualisierung
 - ist normalerweise in circa 10 Minuten beendet, woraufhin "COMPLETED" angezeigt wird.
- 8. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Frontblende abzunehmen.
- 9. Drücken Sie die Rückstelltaste. Die Aktualisierung der Firmware wird wirksam.
- 10. Frontblende wieder anbringen.
- 11. Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version".



Wenn "NO FILE" angezeigt wird:

- Überprüfen Sie, ob sich der Updater auf der obersten Hierarchieebene
- Überprüfen Sie, ob der Name der Updater-Datei dem zu aktualisierenden Modell entspricht.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- Stellen Sie während der Aktualisierung nicht den Motor ab und schalten Sie den CD/USB-Receiver nicht aus. Anderenfalls kann das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, und der CD/USB-Receiver wird möglicherweise unbrauchbar.